

General Specifications

438920、438921、438922 電流入力用シャント抵抗 (押し締め端子用)


GS 04P01A01-92JA

■ 概要

438920、438921、438922 は、直流電流信号を直流電圧信号に変換する外部取付用精密抵抗です。

■ 形名

形名	内容
438920	250 Ω (押し締め端子用)
438921	100 Ω (押し締め端子用)
438922	10 Ω (押し締め端子用)



■ ご注文時指定事項

形名をご指定ください。

■ 仕様

抵抗値許容差：± 0.1%

温度係数：± 25ppm/°C

定格電力：0.3W

許容最大電流：形名 438920：35mA、形名 438921：55mA、形名 438922：173mA

推奨入力電流：形名 438920：4～20mA、形名 438921：10～50mA、形名 438922：4～20mA/10～50mA

定格周囲温度：70°C

使用温度範囲：-25～+80°C

保存温度範囲：-40～+85°C

■ 外形寸法図

単位：mm

